

# Smart Security Starter Set ST700 Set F1



Plug + Play

App

ST700 SET F1

Art.Nr. 27 410

## TECHNISCHE DATEN

### Zentrale ST700Z1

**Stromversorgung:** 12 V DC

(vom mitgelieferten Netzgerät)

**Stromaufnahme:** 800mA

**Notstrom-Akku:** 2 x Lithiumbatterie, 3,7 V/2600 mAh

(Notstromversorgung für 12 Stunden)

**Funkfrequenz:** 868 MHz

**LAN:** Ethernet (10/100-Base-T/Base-Tx)

**Zugriffe:** max. 3 Anwender gleichzeitig

**Gehäuse:** für Wandmontage, stehend mit Standfuß oder liegend

**Abmessungen:** 152 x 110 x 34 mm

### Verfügbare Apps (kostenlos)

**iPhone/iPad:** ab iOS v8.0

**Android Smartphone/Tablet:** ab 4.1x

### Steuerbare Steckdose ST700SD

**Stromversorgung:** 230 V, 50 Hz

**Max. Schaltleistung:** 3500 W

**Funkfrequenz:** 868 MHz

**Funkreichweite:** max. 150 m  
(im Freien gemessen mit Sichtkontakt)

**Statusanzeige:** LED

**Manuelle Schaltung:** Taste

**Funk-Repeaterfunktion:** für einen Funk-Komponenten

**Gehäuseabmessungen:** 55 x 99 x 32 mm



Das Starter Set des Smart Security System 700 ist ein Basis-Set zur Einbruchprävention, bestehend aus Zentrale und steuerbarer Steckdose.

Diese beiden Komponenten bieten einen passiven Einbruchschutz durch Anwesenheitssimulation. Beispielsweise können über die Steckdose Lichter manuell, nach Zeit oder über einen Zufallsgenerator gesteuert werden. Dadurch werden potentielle Einbrecher bereits abgeschreckt, bevor sie in die Wohnung gelangen. Durch die Integration von App-Überwachungskameras wird das System zur aktiven Einbruchprävention: Steuern von Lichtern im Haus bei Bewegungserkennung durch die Außenkamera oder Betrachten der Aufnahmen direkt auf dem Smartphone sind möglich.

### Produktmerkmale

- Einfache Programmierung und Bedienung per App
- Steuerbare Steckdose zum Schalten von Lichtern oder anderen Geräten
- Verschiedene Schaltszenarien: per Zufallschalter, zeitgesteuert oder per App
- Steckdose kommuniziert auf 868 MHz Sicherheitsfrequenz per Funk mit der Zentrale und kann auch als Funk-Repeater für eine Funkkomponente dienen
- Zentrale gibt Warnsignal bei Alarm sowie Bestätigungstöne wieder
- Automatische Push-Benachrichtigung und E-Mail an bis zu 5 E-Mail-Adressen im Ereignisfall
- Individuell ausbaubar: System kann durch App-Kameras der AC-Serie und Zusatzmelder erweitert werden

### Lieferumfang ST700 Set F1

- Zentrale mit Netzgerät
- Steuerbare Steckdose
- Netzwerkkabel für Routeranschluss

**TIPP**

Eine App-Kamera AC50 oder AC60 im Außenbereich wird mit dem ST700 Set F1 bereits zum aktiven Einbruchschutz.

### Schaltszenarien

#### • Schalten der steuerbaren Steckdose



- per Zufallsgenerator
- zeitgesteuert
- über die App

### Einfacher Zugriff und Bedienung



Kamerabild

Statusanzeige und manuelles Schalten

Bei Erweiterung durch Zusatzkameras kann das jeweilige Kamerabild bequem per App ausgewählt werden.

### Optionales Zubehör

#### • App-Überwachungskamera für außen

App-Kamera im Metallgehäuse (IP66), mit mechanischem Filteraustausch und Infrarot-Ausleuchtung bis zu 8 m. Inkl. Halterung. Bis zu 4 App-Überwachungskameras können mit dem System betrieben werden.

AC60

Art.Nr. 27 312

#### • App-Überwachungskamera für außen

App-Kamera im Metallgehäuse (IP66), mit mechanischem Filteraustausch und Infrarot-Ausleuchtung bis zu 5 m. Inkl. Halterung. Bis zu 4 App-Überwachungskameras können mit dem System betrieben werden.

AC50

Art.Nr. 27 310

#### • App-Überwachungskamera für innen

App-Kamera für innen mit Wechselsprechfunktion und motorisierter Schwenk-/Neigefunktion. Schwenk-/Neigebereich 270°/94° mit 3 speicherbaren Preset-Positionen. Mit mechanischem Filteraustausch und Infrarot-Ausleuchtung bis zu 8 m. Inkl. Wandhalterung. Bis zu 4 App-Überwachungskameras können mit dem System betrieben werden.

AC70

Art.Nr. 27 314

#### • Steuerbare Steckdose

System kann auf bis zu 12 Steckdosen oder Sirenen erweitert werden.

ST700SD

Art.Nr. 27 424

#### • Funk-Bewegungsmelder

System kann auf bis zu 24 Melder erweitert werden.

ST700P

Art.Nr. 27 420

#### • Funk-Öffnungsmelder

System kann auf bis zu 24 Melder erweitert werden.

ST700M

Art.Nr. 27 421

#### • Funk-Fernbedienung

System kann auf bis zu 8 Fernbedienungen erweitert werden.

ST700R

Art.Nr. 27 422

#### • Funk-Innensirene, 95 dB(A)

System kann auf bis zu 12 Sirenen oder Steckdosen erweitert werden.

ST700IS

Art.Nr. 27 423

#### • Funk-Außensirene

System kann auf bis zu 12 Sirenen oder Steckdosen erweitert werden.

ST700AS

Art.Nr. 27 426

Lieferbar ab Frühjahr 2016

→ Seite 90