

Gigaset DA610

- › Komfort-Telefon mit Freisprechen
- › Anruferanzeige (CLIP)
- › Telefonbuch für 50 Einträge



Leistungsmerkmale

- o Freisprechen
- o Telefonbuch für 50 Einträge mit VIP-Kennzeichnung (Melodie)
- o Kurzwahl für 10 Einträge (Tasten 0 – 9)
- o Wahlwiederholung der letzten 5 Rufnummern

- o Display zweizeilig, 63 x 20 mm (B x H)
- o Anzeige von
 - Datum / Uhrzeit, Einstellungen
 - Rufnummer / Name / Gesprächsdauer
- o Menüführung in 6 Sprachen einstellbar (D, GB, F, I, E, NL)

- o Anruferanzeige (CLIP) mit Rufnummer oder Name
- o Anrufliste der letzten 50 Anrufe
- o Optische Rufanzeige über blinkende Freisprech-Taste
- o Tonruf mit einstellbarer Lautstärke (4-stufig / aus) und 10 Melodien
- o VIP-Signalisierung mit eigener Melodie

- o Telefon-Sperrfunktion mit Direktruf (Babyruf): Wahl einer Nummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Regelbare Hörerlautstärke (3-stufig) und Freisprechlautstärke (7-stufig)
- o Stummschaltung (Mute) mit Wartemelodie
- o Rufnummernsperrung für 3 Vorwahl-Nummern (z. B. 0900, 0190, etc.)
- o Hörergerätekompatibel nach ITU-T P.370 (ersetzt CCITT P37)
- o Stromversorgung über Telefonleitung

Bei Betrieb an Telefonanlagen

- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (I WV)
- o Rückfrage-Taste
Flash-Zeiten einstellbar; 90 ms (Lieferzustand), 120, 270 (für T-NET), 375, 600 ms
- o Amtskennzahlen programmierbar (3 AKZ möglich, ein- oder zweistellig)

Technische Daten

<u>Anschluss</u>	a/b (analog)
<u>Einsatz</u>	Hauptanschluss / TK-Anlagen
<u>Telefon</u>	
o Abmessungen:	178 x 196 x 61 mm (B x T x H) inkl. Hörer
o Gewicht:	ca. 495 g
o Anschluss-Schnur:	2 m (TAE)

Farben

- o Schwarz
- o Weiß

Hinweise:

Das Telefon wird über die Telefonleitung mit Strom versorgt. Sollte die Versorgung unterbrochen worden sein (z. B. durch Abschalten der Telefonanlage über Nacht), ist die Erst-Inbetriebnahme zu wiederholen (Hörer für 5 Sekunden abheben und wieder auflegen). Telefonbucheinträge und Kurzwahlziele bleiben unbegrenzt gesichert. Das Gerät ist für den Betrieb am einfachen Telefonanschluss (Hauptanschluss oder Telefonanlage) vorgesehen. Der Betrieb als zweites Telefon an einem Mehrfachanschluss ist nicht möglich, z. B. Automatische Wechselschalter-Anschlussdose (AWADO) oder Automatischer Mehrfachschalter (AMS).