

Gigaset DX600A ISDN

Kommunikation auf allen Leitungen – mit Anrufbeantworter

- › 10 ISDN-Nummern verwaltbar (MSN)
- › Erweiterbar auf bis zu 6 Mobilteile
- › Fax- und Ethernet-Anschluss
- › „link2mobile“: telefonieren über Mobilfunknetz
- › Großes TFT-Farb-Display, 72 x 54 mm (B x H)
- › Adressbuch für bis zu 750 Einträge
- › 3-fach-Anrufbeantworter, teilbar für 3 Rufnummern, mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- › PC-Anschluss über Router
- › Integrierte Bluetooth®-Funktionalität



Mobilteile nicht im Lieferumfang enthalten



Brillanter Klang

- o Komfort-Freisprechen mit brillanter Akustik in Voll-Duplex-Qualität, mit großvolumiger Sound-Reflexbox und separatem Lautsprecher
- o Interngespräche in HDSP-Qualität (High Definition Sound Performance) z. B. mit Mobilteil SL400H, SL78H, S810H, C610H (entspricht CAT-iq 1.0 wideband voice)
- o Hörerlautstärke einstellbar (3 Stufen)
- o Headset Anschluss über Bluetooth® (Freisprech- oder Headset-Profile) oder 2,5 mm Klinkenbuchse
- o Polyphone Klingelmelodien: persönliche Sounds downloadbar
- o Hörgerätekompatibel

TFT-Farb-Display

- o Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display: 72 x 54 mm (B x H), 65.000 Farben, 320 x 240 Pixel
- o Display-Beleuchtung einstellbar, mit Nachtabschaltung
- o Screensaver (z. B. Uhr, Kalender, etc.) oder Dia-Show einstellbar
- o Download von persönlichen Bildern
- o Komfortable Menüführung mit farbigen Symbolen und Texten zur einfachen Bedienung
- o Verschiedenen Sprachen einstellbar
- o Anzeige neuer Nachrichten, Betriebszustände, Gesprächszeit / -kosten je MSN

ECO DECT

- o Strahlungsfrei* im Standby-Betrieb, bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen**
- o Ist kein Mobilteil angemeldet, ist DECT komplett deaktiviert
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
 - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
 - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt- netzteile

Adressbuch und Wahlfunktion

- o Adressbuch für 750 Einträge (vCard): Name, Vorname, 3 Rufnummern, E-Mail, Termin; mit Foto / Sound für Picture CLIP (VIP-Ruf)
- o Schnelle Suche durch Namenseingabe
- o Telefonbuchtransfer mit Gigaset Mobilteilen
- o vCard-Austausch mit Handy per Bluetooth®
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor Wahl) mit Korrekturmöglichkeit
- o 6 Zieltasten für Direktwahl wichtiger Rufnummern oder Funktionen, z. B. Rückfrage
- o Kurzwahl wichtiger Nummern über Taste 2 – 9
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Automatische Wahlwiederholung

ISDN-Funktionen

- o ISDN-Mehrgeräteanschluss (EURO ISDN mit DSS1-Protokoll)
- o Für 10 Rufnummern (MSN)
- o 2 gleichzeitige Gespräche
- o Datum-/Uhrzeit-Synchronisation
- o Anruferanzeige je MSN (CLIP / CNIP)
- o Unterdrücken der Rufnummernanzeige (CLIR / COLR)
- o Gespräch halten / Rückfrage / Makeln (HOLD)
- o Dreierkonferenz (3 PTY)
- o Anklopfen / annehmen / abweisen (CW)
- o Anrufumleitung (CF)
- o Rückruf extern (bei Besetzt / Nichtmelden) (CCBS, CCNR)
- o Verbinden im Amt (ECT)
- o Fangen böswilliger Anrufer (MCID)
- o Kosten- / Gebührenanzeige je MSN (AOC)
- o Belegt bei „Belegt“ (kein Zweitanruf stört)
- o Umschaltung der Tastatur auf: Tonwahl (DTMF), Keypad oder Wahl von * und #

Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP) des Anrufers und der angerufenen MSN
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o Display und Freisprechtaste leuchten
- o 16 polyphone und 5 Standard-Melodien
- o Individuelle Melodien / Sounds downloadbar
- o Klingeltöne / Melodien je MSN zuordenbar
- o Separater Klingelton für Interngespräche
- o „Ruhe vor anonymen Anrufern“
Anrufer ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung

Ruflisten

- o Anzeige verpasster Anrufe am Display und blinkende Nachrichten-Taste
- o Ruflisten für:
 - abgehende Rufe (60 Einträge)
 - entgangene Anrufe (30 Einträge)
 - angenommene Rufe (30 Einträge)
 - alle Anrufe (60 Einträge)
 - Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (Anzeige der letzten 30 Einträge mit Rufnummer und Zeit)
- o Komfortabler Zugang über blinkende Nachrichtentaste

Weitere Funktionen

- o Plug & Play, einfache Inbetriebnahme und Konfiguration mit Installationsassistenten oder per WEB-Interface
- o Datum- / Uhrzeit-Synchronisation über ISDN oder WEB-Uhr
- o Einfache, intuitive und situationsangepasste Menüführung, z. B. per Soft-Key werden automatisch die Folge-Funktionen angeboten
- o Mikrofon-Stummschaltung über eigene Mute-Taste
- o Kalender mit Monatsansicht
- o Verwaltung von bis zu 30 Terminen:
 - mit Hinweistexten
 - und eigener Melodie
- o Wecker mit Schlummer-Funktion (Snooze) einstellbar für Montag – Freitag oder täglich
- o „Intername“ der Basisstation editierbar

SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung am SMS-Service-Centrum mit erster Sende-SMS
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für bis zu 63 Kurz-SMS
- o Versenden von SMS als E-Mail oder Fax
- o Kopieren von vCard-Einträgen aus SMS ins Adressbuch
- o Automatische Benachrichtigung per SMS, bei entgangenen Anrufen oder neuen Nachrichten auf dem AB
- o MSN spezifische SMS-Eingang-Liste

Bluetooth®

- o Für 2 gleichzeitige Verbindungen, z. B. Headset und Handy
- o Unterstützte Bluetooth®-Profile:
 - Serial-, Headset-, Freisprech-Profil
 - OBEX für vCard-Austausch
- o „link2mobile“ – telefonieren über Mobilfunknetz
 - Handy über Bluetooth® anmelden
 - Handy-Anruf an Basisstation oder Mobilteil annehmen oder abgehend telefonieren
 - vCard-Austausch mit Handy

WEB-Interface / Online-Funktionen

- o Ethernet-Anschluss zur Verbindung mit dem PC (über Router)

WEB-Konfigurator: Telefon über den PC einstellen

- o Einfache Systemkonfiguration per PC
- o MSN-Verwaltung: Zuordnung der Sende-Empfangs-Nummern an Basisstation, Mobilteile, Fax-Anschluss und Anrufbeantworter
- o Systemeinstellung am PC abspeichern
- o Zugriff auf Online-Telefon-/ Branchenbücher
Rückwärtssuche über die Telefonnummer
automatische Anrufersuche und Anzeige von Name, Adresse, etc.
- o Info-Dienste als Screensaver anzeigen, z. B. Wetter, RSS-Feeds (RAP 1.0 und 1.1)
- o Zeitsynchronisation über Internet (NNTP)
- o Zukunftssicher durch automatische Firmware-Updates

Gigaset QuickSync für Windows und Mac

- o Adressbuch-Synchronisation mit Microsoft Outlook 2003/2007/Express und Vista Contacts und Mac-Adressbuch
- o Download von individuellen Klingelmelodien in brillanter HDSP-Qualität, z. B. MP3, WMV (Microsoft), AAC (Apple iPod®-Format) mit automatischer Konvertierung in G.722-Format
- o Download von Bildern / Foto für Screensaver / Dia-Show und Picture CLIP
- o CTI-Unterstützung: mit dem PC wählen (z. B. aus Microsoft Outlook); sprechen an der Basisstation

E-Mail-Anzeige

- o E-Mail lesen ohne PC
- o Mit Absender, Betreff, Datum / Uhrzeit und Beginn der Nachricht (bis zu 120 Zeichen)
- o Anzeige neuer E-Mail durch blinkende Nachrichtentaste
- o Direkter Zugriff auf POP3-Konten ohne PC (Telefon ist immer an)

Leistungsmerkmale beim Betrieb mit mehreren Mobilteilen und Fax-Anschluss

- o 2 gleichzeitige Externgespräche
- o 2 gleichzeitige Interngespräche
- o MSN-Nummern für ankommende / abgehende Anrufe jedem Mobilteil bzw. Fax-Anschluss beliebig zuordenbar
- o Telefonbuchtransfer zwischen den Mobilteilen
- o Gesprächsübergabe von Externgesprächen mit Rückfrage zu einem Mobilteil
- o Dreierkonferenz (1 Extern- / 2 Intern-Teilnehmer)

Integrierter 3-fach Anrufbeantworter

- o Für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung
- o Teilbar in 3 Anrufbeantworter für 3 Rufnummern (MSN)
- o Mit Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- o Voreingestellter Ansagetext (Plug & Play)
- o 3 individuelle Ansage- und 3 individuelle Hinweistexte (à 170 Sekunden) aufsprechbar
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweisfunktion einstellbar
- o Mithören eingehender Nachrichten an Basisstation oder Mobilteil mit Gesprächsübernahme
- o Einfache Bedienung über Basisstation und Mobilteile
- o Ansage von Datum und Zeit des Nachrichteneingangs
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Anzeige neuer Nachrichten an Basisstation und Mobilteil
- o Eingangsinfo bei neuen Nachrichten per SMS an externe Nummer möglich (CLIP, Datum / Uhrzeit)
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Gesprächen
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt bei Stromausfall gesichert

Technische Daten

Konfiguration

- o Erweiterbar zur schnurlosen ISDN-Anlage
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Interner a/b-Anschluss für Fax
- o Headset-Anschluss via Bluetooth® oder 2,5 mm Klinkebuchse
- o „link2mobile“ – Kombination mit Bluetooth®-Handy und telefonieren über Mobilfunknetz
- o Ethernet-Anschluss, z. B. zur Systemkonfiguration per PC und Zugriff auf Online-Telefonbücher
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

Anschluss

ISDN-Mehrgeräteanschluss So (DSS1)
Ethernet (LAN)

Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards

DECT, GAP, F-SMS, Bluetooth®, Euro-ISDN

Sonstiges

- o Zukunftssichere SW-Architektur
- o Linux-basiertes Betriebssystem (enthält lizenzierte Open Source Software)
- o Großer 32 MByte Flash
- o Automatischer Firmware-Update über Gigaset Konfigurationsserver
- o Unterstützt Codecs: G.711, G.722, G.726
- o Abmessungen: 263 x 108 (inkl. Display) x 185 mm (B x H x T)
(T inkl. Hörer: 202 mm)
- o Gewicht: 770 g

Lieferumfang

- o 1 ISDN-Telefon
- o 1 Netzgerät
- o 1 ISDN-, 1 Ethernet-, 1 Fax-Kabel (RJ11- RJ11)
- o 1 Bedienungsanleitung
- o 1 CD-ROM mit PC-SW Gigaset QuickSync für Microsoft (als Mac-Version download über www.gigaset.com/de)

Gerätefarbe

- o Titanium

* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

** Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

Weitere Anschlussmöglichkeiten

