Gigaset A415A

Einfach kommunikativ - mit Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 20 Minuten Aufnahmezeit
- Kontrastreiches großes Grafik-Display, weiß beleuchtet, 33 x 32 mm (B x H)
- > Freisprechen
- > Telefonbuch für bis zu 100 Einträge
- > Besonders bedienfreundlich:
- "Hörer-abheben"-Taste blinkt bei Anrufen
- Nachrichtentaste blinkt bei verpassten Anrufen





Audio-Qualität

- o Perfekte Sprachqualität: HSP™ Sound Quality: Einstellbare Klangprofile für optimales Hören (tiefen- oder höhenbetonte Einstellung)
- o Freisprechen in brillanter Qualität, mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar plus An-/Aus-Funktion über *-Taste

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Telefonbuch für bis zu 100 Namen / Nummern
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 10 verschiedenen Nummern,
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 9)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWV)
- o Rückfrage-Tasten (Flash-Zeiten einstellbar)

Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- o Zusätzlich leuchtet die "Hörer abheben"-Taste
- o Klingeltöne einstellbar:
 - 20 Melodien im Mobilteil
 - 6 Melodien in der Basis
 - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil
- o "Ruhe vor anonymen Anrufen": Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

ECO DECT

- o Strahlungsfrei* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen**
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
 - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem ECO Modus
 - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- Geringer Energieverbrauch durch moderne Schaltnetzteile

Anzeige verpasster Anrufe / Anruferliste

- Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Listung der letzten 25 Anrufe, mit Rufnummer (CLIP) und Zeit

Weitere Funktionen

- o Wecker mit einstellbarer Melodie
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.
- o Datum und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert

Display

- o Großes kontastreiches Grafik-Display: 33 x 32 mm (1.8" / 4.6 cm), 96 x 64 Pixel
- Weiß beleuchtet
- o Sehr gute Lesbarkeit, mit schwarzer Schrift

Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen Während des Gesprächs
- o Anzeige der Gesprächsdauer

Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- Einfache Bedienung per Symbole und Menütexte

Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material (Metal dome-Technologie)
- Weiß beleuchtet
- "Nachrichtentaste" blinkt bei verpassten Anrufen und ermöglicht direkten Zugriff in die Liste
- Abheben- / Freisprech-Taste: leuchtet bei Anrufen und Freisprechen (grün)
- 4-Wege-Navigationstaste: mit INT- und Mute-Funktion
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über *-Taste

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Integrierter Anrufbeantworter

- o Mit bis zu 20 Minuten Aufnahmezeit
- Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- 1 individuelle Ansage aufsprechbar (ca. 180 Sekunden) 0
- o Standardansage voreingestellt (Plug & Play)
- o Ansage von Datum und Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basisstation
- o Mithören eingehender Nachrichten an Mobilteil und Basisstation möglich
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- Aufzeichnungen bleiben unbegrenzt gegen Stromausfall gesichert

Technische Daten

Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung (a/b)
- Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar
- Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

Anschluss: a/b (analog)

Einsatz: Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards: DECT, GAP

Mobilteil

o Reichweite:

- im Gebäude: bis zu 50 m – im Freien: bis zu 300 m Standby-Zeit: bis zu 200 Std. Sprechzeit: bis zu 18 Std. Akku: 2 x AAA (NiMH) Ladezeit: ca. 6 Std.

Abmessungen: 155 x 49 x 34 mm (L x B x H) Gewicht: ca. 110 g (inkl. Akku)

Basisstation

Stromversorgung: Energiesparendes 230 V

Schaltnetzteil

103 x 129 x 44 mm (L x B x H) Abmessungen: 0

Gewicht: ca. 135 g 0

Basisstation geeignet für Wandmontage

Lieferumfang

- 1 Basisstation Gigaset A415A
- 1 Mobilteil Gigaset A415H
- 1 Schaltnetzteil 230 V
- 1 Telefonanschlusskabel
- 2 Standard AAA-Akku (NiMH)
- 1 Akku-Deckel
- 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe

- Schwarz
- Weiß

Abschaltung der DECT-Sendeleistung

^{**} Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen