

# Gigaset E630H

## Robust und zuverlässig

- › Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset Basisstationen zur schnurlosen Telefonanlage
- › Wasserdicht, staubgeschützt und besonders stoßfest (IP65)
- › Spot-LED für optische Rufanzeige und Taschenlampe
- › Akustik-Profile zur Anpassung an laute Umgebung
- › Vibrationsalarm
- › Komfortables Freisprechen in bester Audio-Qualität
- › Separater Lautsprecher
- › Adressbuch für bis zu 200 Einträge



## Audio-Qualität

- Brillante Audio-Qualität (HSP – HighSoundPerformance)
  - Hörer-Profil einstellbar
  - hoher / tiefer Frequenzbereich
- „Profil“-Taste zur Anpassung der Akustik an die Umgebung:
  - 3 Akustik-Profile zur Auswahl: laut, leise, persönlich
- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- Taste seitlich am Mobilteil zur situationsabhängigen Lautstärke-Regelung von: Hörer, Freisprechen, Headset, Klingel- / Hinweistöne
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

## Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 200 Einträge:
  - Name, Vorname, 3 Rufnummern, E-Mail, Termin, VIP-Ruf (Klingelmelodie-Zuordnung)
- Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 0)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (I WV)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Automatische Wahl der Amtskennziffer

## ECO DECT

- Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt- netzteile

## Anruferanzeige und -signalisierung

- Spot-LED blitzt bei Anrufen, ideal bei Einsatz in lauter Umgebung
- Vibrationsalarm
- Blinkende Hörer-Taste und farbige Anrufanimation
- Anruferanzeige mit Nummer oder Name (CLIP/CNIP)
- Klingeltöne einstellbar:
  - 20 Melodien im Mobilteil
- Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag-/Nachtmodus
- Zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Ruf
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

### Anzeige verpasster Anrufe / Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- o Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für:
  - alle Anrufe
  - verpasste Anrufe
  - abgehende Rufe
  - angenommene Anrufe

### Weitere Funktionen

- o Gummierte Hörer-Rückseite (Akku-Deckel) für sichere Handhabung
- o Spot-LED als Taschenlampe nutzbar
- o Kalender mit Terminplaner (30 Termine)
- o Geburtstags-Erinnerung
- o Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- o Babyphone mit Gegensprech-Funktion
  - an extern, z. B. zum Handy
  - oder intern, an ein zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.
- o Datum und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert

### Display

- o Beleuchtetes grafisches TFT-Farb-Display: 38 x 32 mm (B x H) (1,8" / 4,6 cm), 65.000 Farben, 128 x 160 Pixel, 6 Zeilen
- o Displaybeleuchtung / Farbschema einstellbar,
  - schwarzer Hintergrund
  - heller Hintergrund

#### Display-Anzeige / Bildschirmschoner

- o Analog- oder Digitaluhr
- o 3 Farbbilder (Unterwasser-Motive)

#### Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

#### Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer

### Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexpte und Displaytasten

### Tastatur

- o Wasserdicht und staubgeschützt
- o Beleuchtete Tastatur
- o 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o „Abheben“ und Freisprech-Taste: leuchtet bei Anrufen (grün)
- o Auflegen- / Ein- / Aus-Taste (rot beleuchtet)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste

### SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung im SMS-Zentrum, mit Versenden der ersten SMS  
SMS-Zentrum: „Anny-Way“-Materna und T-Com voreingestellt
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für 30 SMS mit 90 Zeichen
- o Versenden von SMS an E-Mail-Adresse
- o Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Telefonbuch

### Technische Daten

#### Konfiguration

- o Zur Erweiterung an Gigaset E630 / E630A
- o An anderen Gigaset Basisstationen mit eingeschränkter Funktionalität (DECT / GAP)

o

#### Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter [www.gigaset.com/de/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)

#### Standards

DECT, GAP

#### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 310 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 14 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: ca. 8 Std.
- o Abmessungen: 154 x 52 x 30 mm (L x B x H)
- o Gewicht: ca. 135 g (inkl. Akku)

#### Ladeschale

- o Abmessungen: 75 x 74 x 39 mm (L x B x H)
- o Gewicht: ca. 40 g
- o Ladeschale geeignet für Wandmontage

### Lieferumfang

- o 1 Mobilteil Gigaset E630H mit Akku-Deckel, Verschlusschraube und Gummiabdeckung für Headset-Anschluss
- o 1 Ladeschale mit Netzgerät
- o 1 Gürtelclip
- o 2 Standard AAA-Akku (NiMH)
- o 1 Telefonanschlusskabel
- o 1 Bedienungsanleitung

### Gerätefarbe

- o Schwarz

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen