

# Gigaset DL780 Plus

Das komfortable Kombi-Telefon für maximale Bewegungsfreiheit und Erreichbarkeit zu Hause

## Highlights

- Die zwei perfekt aufeinander abgestimmten Endgeräte funktionieren als Gesamtkombination und gewährleisten maximale Bewegungsfreiheit durch die Verbindung eines schnurgebundenen Telefons an einem festen Platz und eines flexiblen Mobilteils
- Vorteile eines Kombi-Telefons:
  - Gemeinsames Telefonbuch für bis zu 99 Einträge
  - Synchronisierte Anrufliste für eingehende und verpasste Anrufe
  - Synchronisierter Anrufschutz für bis zu 32 Sperr-Nummern
- Verstärker-Funktion für extra lautes und klares Hören
- Besonders große und kontraststarke Displays und Bedienfelder für eine einfache Bedienung
- Große Direktwahltasten für eine schnelle Kommunikation (A-D beim DL780 / A-B beim DL780H)
- Plug & Play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)



## Technische Daten

Konfiguration	○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b)	Ladeschale	○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 48 x 83 x 90 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 55 g
Anschluss	○ a/b (analog)	Lieferumfang	○ 1 Gigaset DL780 ○ 1 Gigaset DL780H Mobilteil ○ 1 Gigaset DL780H Ladeschale ○ 2 Steckernetzteile ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 2 AAA Akkus (NiMH), aufladbar ○ 1 Akkudeckel ○ 1 Bedienungsanleitung
Einsatz	○ Hauptanschluss / TK-Anlagen	Gerätefarbe	○ Schwarz
Standards	○ DECT, GAP	Datenblatt-Version	○ 16.04.2021
Standtelefon (DL780)	○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 78 x 200 x 195 mm (H x B x T) inkl. Hörer ○ Gewicht: 590 g		
Mobilteil (DL780H)	○ Standby: bis zu 200 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 10 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH), aufladbar ○ Ladezeit: ca. 5 Std. ○ Reichweite: <ul style="list-style-type: none"><li>- in Gebäuden: bis zu 50 m</li><li>- im Freien: bis zu 300 m</li></ul> ○ Abmessungen: 173 x 52 x 28 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 122 g (inkl. Akkus)		

**Gigaset**

Wherever you go.

# Standtelefon: Gigaset DL780

## Highlights

- o Erstklassige Klangqualität und Lautstärke
- o Verstärker-Funktion für extra lautes und klares Hören
- o Großes, kontrastreiches, schwarz/weiß invertiertes, beleuchtetes Display
- o Hochwertige, ergonomische Tastatur mit großen Einzeltasten
- o Optische Anrufanzeige im Display und durch LED an der Vorderseite des Geräts
- o 4 programmierbare Direktwahltasten für wichtige Telefonnummern
- o Zentrales Telefonbuch für bis zu 99 Einträge



## Audio-Qualität

- o Erstklassige Klangqualität und Lautstärke
- o Verstärker-Funktion für extra lautes und klares Hören
- o Freisprechen in ausgezeichneter Qualität
- o Klingeltonausgabe über Lautsprecher
- o Klingeltonlautstärke in 7 Stufen einstellbar + Crescendo
- o Hörer-Lautstärke in 8 Stufen einstellbar + Verstärker-Funktion
- o Lautsprecher-Lautstärke in 8 Stufen einstellbar + Verstärker-Funktion
- o Hörgerätekompatibel

## Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Zentrales Telefonbuch für bis zu 99 Einträge
- o 4 programmierbare Direktwahltasten (A - D) für wichtige Telefonnummern
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 1-9)
- o Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV)
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

## Display

- o Großes, kontrastreiches, schwarz/weiß invertiertes, beleuchtetes Display 78 x 46 mm (B x H)
- o Im Ruhezustand:
  - Anzeige von Datum und Uhrzeit
  - Anzeige verpasster Anrufe
- o Während eines Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

## Tastatur

- o Hochwertige, ergonomische Tastatur mit großen Einzeltasten
- o 4 programmierbare Direktwahltasten (A - D) für wichtige Telefonnummern
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Ausgenommen Kontakte der Direktwahltasten (A - D)

## Menü

- o Intuitive, moderne und einfache Menüführung
  - DEU, ENG, FRA, ITA, ESP, NLD, CZE, POL
- o Komfortables Hauptmenü mit einem Menüpunkt pro Display-Anzeige
- o Einfache Bedienung über textbasierte Untermenüs

## Anrufanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer und/oder Name (CLIP / CNIP)
- o Zeitgesteuerter Schutz gegen unerwünschte Anrufe, ausgenommen Kontakte der Direktwahltasten A - D (Tag-/Nachmodus)
- o Optische Anrufanzeige:
  - Im Display
  - Durch blinkende, bernsteinfarbene LED an der Vorderseite des Geräts
- o Klingeltöne einstellbar:
  - 10 Melodien
  - 7 Lautstärkestufen + Crescendo
- o Anrufschutz für bis zu 32 Sperr-Nummern

## Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display
- o Synchronisierte Anrufliste für:
  - 25 eingegangene (angenommene und verpasste) Anrufe
- o Direktwahl aus der Anrufliste möglich

## Weitere Funktionen

- o Plug & Play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Wecker

**Gigaset**

Wherever you go.

# Mobilteil: Gigaset DL780H

## Highlights

- Erstklassige Klangqualität und Lautstärke
- Verstärker-Funktion für extra lautes und klares Hören
- 2 Akustik-Profile für optimales Hören (hoher/tiefer Frequenzbereich)
- Großes, kontrastreiches, schwarz/weiß invertiertes, beleuchtetes Display
- 2 programmierbare Direktwahltasten (A - B) für wichtige Telefonnummern
- Extra große Schriftzeichen im Wahlmodus und Telefonmenü
- Sichere Bedienung durch große beleuchtete Einzel-Tasten am Mobilteil
- Direktruf-Funktion: Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste



## Audio Qualität

- Erstklassige Klangqualität und Lautstärke
- Freisprechen in ausgezeichneter Qualität
- Verstärker-Funktion für extra lautes und klares Hören
- 2 Akustik-Profile für optimales Hören zur Auswahl (hoher/tiefer Frequenzbereich)
- Klingelton Ausgabe über Lautsprecher
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Hörergerätekompatibel

## Telefonbuch und Wahlfunktionen

- 2 programmierbare Direktwahltasten (A - B) für wichtige Telefonnummern
- Telefonbuch für bis zu 99 Einträge
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

## Display

Großes, kontrastreiches, schwarz/weiß invertiertes, beleuchtetes Display 34 x 37 mm (H x B), 5,1 cm / 2" (Diagonale), 96 x 64 Pixel

- Beste Lesbarkeit
  - Hoher (einstellbarer) Kontrast
  - Einfaches Navigieren im Hauptmenü (Großes Symbol pro Display)
  - Jumbo Modus: Extra große Anzeige im Wahlmodus
- Im Ruhezustand:
  - Anzeige von Datum und Uhrzeit
  - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
  - Anzeige neuer Nachrichten
- Während eines Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

## Menü

- Intuitive, moderne und einfache Menüführung
  - Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Tschechisch, Polnisch
- Komfortables Hauptmenü mit einem großen Symbol pro Display und Funktionstasten
- Einfache Bedienung über textbasierte Untermenüs und Funktionstasten

## Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer und/oder Name (CLIP / CNIP)
- Optische Anrufanzeige:
  - Im Display
- Klingeltöne einstellbar:
  - 10 Melodien
  - 5 Lautstärkestufen + AUS
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Anrufschutz für bis zu 32 Sperr-Nummern
- Zeitgesteuerter Schutz gegen unerwünschte Anrufe, ausgenommen Kontakte der Direktwahltasten (A - B) (Tag-/Nachmodus)

## Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichten-Taste mit komfortablen Zugang zur Liste
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich
- Listung der letzten 25 Anrufe mit Rufnummer (CLIP) und Uhrzeit
- Synchronisierte Anrufliste für
  - 25 eingegangene (angenommene und verpasste) Anrufe

**Gigaset**

Wherever you go.

## Tastatur

- Hochwertige, ergonomische Tastatur mit großen Einzeltasten
- Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- Beleuchtete Abheben-/Freisprechtaste, inkl. Freisprech-Funktion
- 4-Wege-Navigations-Taste
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über Navigations- Taste

## ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation

## Weitere Funktionen

- Plug & Play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Direktruf-Funktion: Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand)