


- 3500 W Peak-Leistung, 3200 W Maximalleistung für Geräte mit sensibler Elektronik,
- Ausgestattet mit zwei 230 V~ Wechselstrom-Steckdosen
- und zwei 2,1 A USB-Anschlüssen (schnellladend), 1 x 12 V Steckdose
- 141 cm<sup>3</sup> Hubraum, luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor mit Seilzugstarter
- Automatische Abschaltung bei Ölmangel
- 6,3 L Kraftstofftank und 400 ml Motorölkapazität
- Saubere Sinuswelle für sensible Elektronik wie Laptops, Fernseher, Tablets oder Smartphones
- Low Noise Inverter Stromerzeuger: Geringer Geräuschpegel von 66 dB



## Technische Daten

<b>Motorart:</b>	4-Takt-Benzinmotor 141 cm <sup>3</sup>
<b>Motorleistung:</b>	3,6 kW / 4,8 PS
<b>Anschlüsse:</b>	2x 230V~ / 2x USB Typ A / 1x 12 V Steckdose
<b>Max. Stromleistung:</b>	3500W bei 230V
<b>Nennstrom / Dauerleistung:</b>	3200W bei 230V
<b>Spannungsregelung:</b>	Inverter-System mit Überlastschutz
<b>Kraftstoff:</b>	Benzin Bleifrei (E5)
<b>Tankinhalt Kraftstoff:</b>	6,3 Liter
<b>Kraftstoffverbrauch Vollast:</b>	1,38 l/h
<b>Motorölart:</b>	10W30 / 15W40 (Motoröl nicht enthalten)
<b>Tankinhalt Motoröl:</b>	400 ml
<b>Ölwächter:</b>	Ja
<b>Startsystem:</b>	Seilzug
<b>Schallleistung Lw(A):</b>	1.6 dB(A) / *64,1 dB (A) bei 7m Abstand
<b>Abmessung L x B x H:</b>	542 x 380 x 490 mm
<b>Gewicht netto / brutto:</b>	23,5 / 25,5kg

